Oi Electric

新 製 品

DNT-302B

ISDN回線試験器

ＩＳＤＮ回線試験器ＤＮＴ－３０２の後継機種が新登場。
着信時に、発信者番号が表示されるようになりました。

ひかり電話サービス等、VoIPゲートウェイの開通試験に最適です。

使用 **チャンネル** 状況が判る！

ＩＮＦＯ が見える！

ＤＡＴＡ が見える！

呼設定(SETUP) 情報要素 確認可能！

通話 しながらビットエラー試験ができる！

加入線･専用線 対応

電池動作で小型・軽量！

［特 長］

- ◆ ＴＴＣＪＴ－Ｉ４３０（ＪＴ－Ｉ４３０－ａ）に準拠していますので、Ｓ／Ｔ点での試験が可能です。
- ◆ ＩＮＦＯ０～ＩＮＦＯ４の状態や、Ｂ１、Ｂ２、Ｄチャンネルの使用状況を常時表示します。
- ◆ ６４Ｋｂｐｓ、１２８Ｋｂｐｓのビットエラー試験ができます。
- ◆ ６４Ｋｂｐｓでは打ち合わせ通話をしながらのビットエラー試験ができます（専用線も可能）。
- ◆ ＰＮパターンだけでなく１６ビットの任意パターン送受信機能があります。
- ◆ 着信時、呼設定情報要素（発番号、発サブアドレス、着番号、着サブアドレス）が表示されます。
- ◆ ＬＣＤの表示を変更しました。すっきりとした表示で見やすくなりました
- ◆ ビットエラーは「％ＥＳ」、「％ＳＥＳ」、「％ＤＭ」、「ＥＲＲ　ＲＡＴＥ」として計算し、表示します。
- ◆ S/T点の回線状態（INFO、データ）をモニタ可能。（データは定周期でHEX 16ビット表示となります。）

大井電気株式会社

■ 仕様

項　目		加入線（S／T点）	専用線（S／T点）
インターフェース		TTC JT-I430準拠 ISO ISS8877準拠（８極端子）	TTC JT-I430-a準拠 ISO ISS8877準拠（８極端子）
動作モード		TE MODE ／ MONITOR MODE	TE MODE ／ MONITOR MODE
ダイヤル機能		設定可能最大桁数 ダイヤル番号:19桁/サブアドレス:19桁	無し
TEI値(ユーザー設定値)		00～63	無し
呼設定(SETUP)情報要素	発信	発番号:19桁／発サブアドレス:19桁 着番号:19桁／着サブアドレス:19桁	無し
	着信	発番号:15桁／発サブアドレス:15桁 着番号:15桁／着サブアドレス:15桁	無し
ビットエラー試験	チャンネル	B1、B2、D、B1+B2	
	パターン	PN9、PN11、PN15、PN20、PN23、FIX（任意の16ビット）	
	測定時間	10^5、10^6、10^7ビット、1分～99分（1分単位設定可能）、連続（START～STOP）	
	測定内容	ERR BIT、ERR RATE 、%ES、%SES、%DM	
	測定範囲	ERR BIT:0～9,999ビット（4桁表示、10,000ビット以上はOVER表示） ERR RATE:有効桁4桁、指数表示 %ES、%SES、%DM:小数点以下3桁表示	
	折返機能	指定チャンネルの折り返し	
	誤り挿入	シングル（1ビット挿入/1回 キー入力）	
通話機能		チャンネル:B1、B2 圧伸則:μ-law（ITU-T G.711）	
データモニタ	表　示	MONITOR MODE時:TE→NT、TE←NT両方向 B1、B2、DをHEX 16BITにて表示	
給電表示		T･Rライン間制限給電検出:20V以上	
回線状態		起動/停止におけるINFO信号表示(INF00～INF04) チャンネル使用状態表示	
電 源	電池	単3(1.5V)×4本	
	ACアダプタ	オプションACP-311M使用（AC100V±10%、50/60Hzにて使用可能）	
	バックアップ時間	設定内容、時計のバックアップ時間は約２日間程度	
寸法・質量		約H208×W96×D50mm　約500ｇ（乾電池含まず）	

★ＭＭＣは実装されておりません。

■ 添付品

測定コードPWT-900(モジュラ8ピンーモジュラ8ピン2m)...１本
送受話器HS-107.....１個
乾電池単３.....４本
取扱説明書.....１部

■ オプション

キャリング・ケース(ソフト･ケース)　PC-800
ＡＣアダプタ　ACP-311M

■ 価格は、お問い合わせ下さい。

◎仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合がございます。

2014年9月現在

大井電気株式会社

本　　社	〒222-0011	横浜市港北区菊名7-3-16	TEL：045-433-3051	FAX：045-401-2194
北海道支社	〒060-0041	札幌市中央区大通東4-4-18 FJ-1st.BLD2F	TEL：011-222-7395	FAX：011-271-1560
東北支社	〒981-3206	仙台市泉区明通3-12-2 仙台研究開発センター内	TEL：022-377-1721	FAX：022-377-1726
中部支社	〒466-0064	名古屋市昭和区鶴舞2-4-17名伸ビル	TEL：052-882-4651	FAX：052-882-4652
大阪支社	〒564-0063	吹田市江坂町 1-21-39土泰第1ビル203号	TEL：06-6388-6001	FAX：06-6388-6502
広島支社	〒730-0036	広島市中区袋町5-5マキデザインビル4F	TEL：082-241-8680	FAX：082-241-8283
九州支社	〒810-0001	福岡市中央区天神4-8-25ニッコービル6F	TEL：092-731-2201	FAX：092-731-2238

お問い合せ

KA1409282A